

4G 智慧通話手錶 使用手冊



掃描上面二維碼圖片下載 APP 和 說明書

※此產品並非醫療器材，所有數據僅供參考，不應做為醫療診斷之用途。

請您在使用之前認真閱讀使用說明書，以便正確安裝和快速使用，產品顏色請以實物為準！

一、使用前準備

檢測設備型號是否正確，配件是否齊全。
手錶支援三大電信業者 Nano Sim 卡，支援 3G/4G 網路，具體參考經銷商的意見。（裝卡前請先關機），手錶 Nano SIM 卡需要開通網路功能和來電顯示功能。

二.手錶外觀介紹



1. Nano Sim 卡槽：請以 **Nano Sim** 卡插入，手錶請先關機後再插 **Nano Sim** 卡。
2. 觸控螢幕：可點擊觸控、上下左右觸控滑動。
3. 攝像頭：用於手錶端[視頻通話]雙向視訊通話、[相機]拍照的攝像功能。
4. 麥克風孔：用於手錶的麥克風收音孔。

5. 返回鍵：按觸控螢幕的 O 鍵則返回上一頁面。
6. 喇叭孔：用於手錶的揚聲器。
7. 手動筒燈：用於手錶的手電筒 LED 燈照明。
8. 開機鍵/SOS 一鍵求救：關機時長按開機鍵為開機；開機時長按開機鍵為 SOS 一鍵求救，可撥打 SOS 求助電話出去。
9. 皮革錶帶：皮革紋錶帶，配戴更舒適。

三.Nano Sim 卡的安裝



**缺口向右，晶片朝上
將Nano SIM卡插入**

安裝方式：

1. 先確認手錶是否關機，請先關機。
2. 將手錶鏡面正面向上擺放。
3. Nano Sim 卡缺口向右，晶片朝上，將 Nano Sim 卡由外向內插入至 Nano Sim 卡槽內，即可。

四.介面選單

1.時間主介面：上方工作列為藍牙、WiFi、運營商網路訊號、GSM 訊號、電量、時間。中間為時間、日期、星期。左下方[電話圖示]點擊為撥號，右下方[麥克風圖示]點擊為微聊。



2.選單操作：手錶由右往左滑動。

3.通知：手錶由上往下滑動。

4.撥號：用來撥打電話，內有數字盤。



5.通訊錄：點擊進去可看到手機端 App 裡->[設定]->[電話本]設定的電話號碼，可點擊撥號。



6. 視頻通話：點此圖示選擇要撥打的聯絡人與手機進行視訊通話。在 4G 網路或 WIFI 網路訊號較佳時，視訊通話效果較好。



7. 微聊：按[按住講話]按鈕錄音後，放開則發送語音給手機端 APP 進行微聊。(可傳語音、照相)



8. 計步：配戴該手錶運動時，可查看即時步數並會同步上傳至手機端 APP 的[左水滴]->[健康]裡。
注意：使用該功能需將手機端 APP 裡->[左水滴]->[健康]->[走路]->打開[計步開關]功能才能使用。



9.心率：即時顯示手錶心率值。確保手環佩戴不要太緊，盡量做到戴上後可在手腕部位來回的移動。使用心率時，手錶應平放在腕骨以上一指寬的位置。**(非專業醫療設備，測試數據僅供參考)**



9.相機：點擊進去可進行拍照。拍照完後，點擊左下方圖示可查看拍攝後的照片，也可以進行刪除該照片的動作。



10.圖庫：點擊進去可看到手錶相機所拍攝的照片。照片可進行刪除動作。



11.久坐提醒：點進去可設定久坐提醒[開啟、關閉]、提醒時間[30 分、60 分、90 分、120 分、150 分、180 分]。



12.設定：點進去可以設定手錶系統相關設定。



- ①行動網路：VoLTE、APN、漫遊服務相關設定。
- ②Wifi：手錶連接 Wi-Fi 功能。
- ③藍牙：手錶連接藍牙功能。
- ④音量設定：媒體音量、鬧鐘音量、鈴聲音量。
- ⑤亮度設定：點擊螢火蟲圖示，有四段亮度顯示
- ⑥手電筒：點擊手電筒圖示，手錶右側 LED 燈光照明開啟，再次點擊則燈光照明關閉。
- ⑦休眠：可設定 15 秒、30 秒、1 分鐘、2 分鐘、5 分鐘、10 分鐘、30 分鐘，手錶休眠狀態的時間設定。

- ⑧重啟：按[確定]可讓手錶直接重新開機。
- ⑨關機：按[確定]可讓手錶直接關機。
- ⑩清理工具：清理後台任務、清理緩存、檔案管理器。
- ⑪跌倒設置：可設定跌倒報警和跌倒提示音。
- ⑫更多：設備信息、SIM 卡鎖定設定、日期與時間設定、語言。
- 13.註冊碼：手機 APP 註冊時，可掃描此二維碼進行註冊輸入或手錶所附的方型二維碼圖貼紙。
- 注：每一支手錶註冊碼號碼都會不一樣。**



- 14.掃碼下載：點進去可以手機掃描此二維碼，進行下載 App (Setracker 2)。



15.應用商城：裡面為雲端軟體，可點擊進行下載，下載後 APP 會放在最外面，點擊後即可使用該應用商城裡面的 APP 包含有 WhatsApp、Line(已停用)、GoogleTranslate 谷歌翻譯。
(注意：建議手錶先連接 Wi-Fi 後再點擊下載，若透過 4G 網路下載會較消耗網路流量費用。)



Line 已無法使用，勿安裝!!

16.翻譯(Option)：為谷歌翻譯，可即時語言翻譯



使用方法：

- (1)先到手錶[設定]，打開 WiFi 或是 4G 上網功能
- (2)手錶打開翻譯 App。
- (3)按手錶上的返回鍵，如下圖。



- (4)按[主選單]或手錶上的返回鍵，如下圖。



- (5)點擊中央麥克風圖示或輸入文字翻譯，如下圖



使用離線翻譯：

(1)先到手錶[設定]，打開 WiFi 或是 3G、4G 上網功能。(建議使用 WiFi 較不消耗網路流量)

(2)點擊左上角[選單]圖示，如下圖。



(3)點選[離線翻譯]選項，如下圖。



(4)選擇想下載的國家離線語言包來下載，如下圖



五.註冊方法和使用操作

- 1.在手機端安裝 APP 客戶端軟體 **“Setracker 2”**，可掃描此說明書首頁的二維碼進行下載安裝。
- 2.打開 App 後，語言請選擇：**繁體中文**；地區請選擇：**中國香港、台灣**。再點右上**[註冊]**按鈕。




- 3.輸入要註冊的 Email 郵箱、驗證碼、6-12 位密碼，選擇**[中國香港、台灣]**，再點擊**[確認註冊]**。



登錄 APP 後，點擊右方[掃描圖示](如下圖)，再打開手錶端裡[二維碼]的[註冊碼]去掃描二維碼圖或掃描手錶附的正方形二維碼圖貼紙。再輸入設備暱稱、手錶親屬關係，點擊[確定]。



4.[首頁]頁面解說：





(1)左上角圖示為多支手錶裝置切換。
(2)右上角+圖示為增加裝置，需要多增加其他手錶用。

(3)**電話本**：可為手錶設定電話本號碼，電話號碼可與手錶進行互相撥號，可雙向通話。

(4)**對講(微聊)**：實現手錶和 APP 的雙向語音對話。手機端 APP 發送語音：點擊**長按“按住說話”**啟動錄音後，鬆開按鈕並發送給手錶，最長語音 15 秒。手錶端接收到語音界面有提示，點擊進去可播放該語音。

手錶端錄音：觸控螢幕後，進入[微聊]界面，**長按“按住講話”**進行錄音，鬆開按鈕則發送錄音給手機端 APP。

注：

1.手機端 APP 可發送文字給手錶端：點擊左方[鍵盤圖示]即可輸入文字發送給手錶端微聊。

2.手錶端發送圖片給手機端：觸控螢幕後，進入[微聊]界面，點擊左側“+”圖示，可馬上拍照發送給手機端 APP 微聊裡。

(5)**撥打電話(致電)**：請輸入裝置端的號碼(手錶端 SIM 卡號)，即手機撥打語音電話給手錶。

(6)**地圖**：





右上角功能由上往下功能：

①裝置：點擊圖示，地圖界面會刷新目前手錶的位置。

②手錶定位：實時查看手錶的位置。

③手機定位：實時查看手機的位置。

④安全區域：可設定安全圍欄，再也不用擔心孩子離開您的監控範圍了。

⑤軌跡：可根據時間段，查詢手錶的歷史軌跡。

⑥切換地圖地形：普通地圖、衛星地圖、交通地圖。共三種。

(7)特色功能：

①**健康**：可查看走路、運動量、運動旅程、睡眠翻滾、心率，並查看一周的歷史記錄。

進入健康後，點擊[走路]，可設定時間段、步距、體重、**計步開關(手錶端計步功能需開啟)**。

②**資訊中心**：點擊進去可查看手錶的 SOS 提示報警、低電量提示通知記錄。

③**裝置鬧鈴(鬧鈴)**：可手錶設定 3 個鬧鐘，可以根據自己的需求設定鬧鐘的方式。

④**遠程拍照**：進入該界面點擊“遠程拍照”按鈕，即可對手錶進行遠程拍照控制。

⑤**吃藥提醒**：可設定吃藥提醒時間。

⑥**視頻通話(視頻聊天)**：點擊此手機端[視頻聊天]，可以與手錶端 APP 雙向視訊通話。

⑦SOS 號碼：可設定 3 個號碼，手錶在緊急情況下按住 SOS 按鍵 3 秒後報警，循環撥打 3 個號碼。若循環中電話接通則不會繼續撥打，若都沒有接聽則一直撥打直到兩輪結束。

注意：使用此功能必須關閉語音信箱功能。

⑧工作模式：正常模式(10 分鐘/次)、省電模式(1 小時/次)、休眠模式(手動獲取定位)。

建議：預設值為**休眠模式(手動獲取定位)**。**定位時，請調成正常模式(10 分鐘/次)。**

⑨語音監控：一般設定為家長號碼，開啟監聽後手錶主動給設定的號碼撥號，然後黑屏，手錶不能聽到手機的聲音，接聽手機後可監聽手錶聲音

⑩家庭成員：查看家庭成員帳號和角色關係。

⑪訊息提示設定：可設定 SOS 一鍵撥號號碼、低電量顯示、SOS 提示。

⑫電話本：可為手錶設定電話本號碼，電話號碼可與手錶進行互相撥號，可雙向通話。

⑬LBS(基站開關)：設定 LBS 基站定位開關。

⑭尋找裝置(找裝置)：隨時隨地知道裝置位置，手錶端接收指令後發出報警。

⑮跌倒通知：跌倒通知開關、跌倒通知並打電話、靈敏度。

⑯開關設置：可設定手錶端[撥號功能]、[GPS 定位功能]開關。

⑰定時開關機：可設定手錶端[定時關機]、[定時開機]功能。

⑱**語言(語言選擇)**：可設定手錶端語言。

⑲**時區(時區選擇)**：可設定手錶端時區。

注：台灣時區為 East:GMT+8:00。

⑳**夜間省電模式**：可設定[夜間省電模式]，在 22:00 至次日 06:00 手錶將會斷開網路連接。

㉑**接收手錶短信**：可查看手錶簡訊內容，也可關閉接收手錶短信功能。

㉒**拒接陌生來電**：可開啟拒接來電。(注意:開啟此功能只能電話本中聯繫人才能打通手錶。)

㉓**設備 wifi**：可設置手錶端連接附近 WiFi 裝置


㉔**應用商店**：可控制手錶端進行 APP 安裝。

㉕**遠程關機**：透過 APP 遠程功能把手錶關機。

㉖**恢復默認設置(重置設備)**：將手錶端恢復原廠設定值。

㉗**遠程重啟**：透過 APP 遠程功能把手錶重啟。

5.[我的]頁面解說：



- ①**個人資料**：顯示查看註冊帳號數據。
- ②**修改密碼**：可修改登錄帳號的密碼進行變更。
- ③**裝置列表**：**點擊[+增加裝置]可多增加手錶裝置。**點擊[該手錶名稱]可修改手錶頭像、暱稱、親屬關係。點擊[切換]可切換手錶裝置。**點擊右上角[編輯]可解綁該手錶裝置。**
- ④**註冊碼**：查看手錶 ID、二維碼圖、註冊碼號。
- ⑤**去除廣告(去除廣告服務)**：購買去除廣告服務
- ⑥**刪除帳號(帳號註銷)**：可刪除登錄帳號。
- ⑦**退出登錄**：退出此帳號登錄，返回登錄頁面。

六.故障排除

手錶首次開機無法連接至伺服器，APP 發指令顯示設備未連網。請檢查：

- 1.手錶裡面的 Nano SIM 卡是否有插妥。
- 2.手錶裡的 Nano SIM 卡是否開通數據流量，手錶支援 3g、4g 網路。
- 3.手錶端的 ID 是否正確，必須保證手錶附的 ID 條碼和手錶出廠寫入的 ID 一致，客戶可自己用手機編輯短信 pw,123456,ts#發給手錶（手錶必須裝卡開機，短信必須是英文輸入法輸入），如有不懂可詢問代理商。
- 4.註冊不了有兩種情況：
 - a.提示設備號不存在或設備號已註冊，必須找代理商處理。
 - b.提示帳號已註冊即該帳號已存在，客戶只需換一個帳號可再次註冊。

七.充電方式



將專用磁吸式充電器吸住該金屬點，即可充電。

八.問與答

Q1：沒法登入註冊帳號？

A1：語言是否有選擇[中文繁體]，地區是否有選擇[中國香港/台灣]。請確認登錄的該郵箱帳號、密碼是否有輸入正確。

Q2：為何手錶讀取不到電信訊號？

A2：請檢查 Nano SIM 卡是否插反。正確插入方式應該為晶片面朝上，缺口朝右插入並重開機。

Q3：如何解綁該手錶裝置？

A3：請在手機端 APP 裡[我的]->[裝置列表]->點擊右上角的[編輯]按鈕->點擊該手錶裝置右方的[解綁]按鈕，即可。

Q4：為何手錶定位時，顯示設備已離線？

A4：

1.手機端 App 沒更新最新版本，請至 PLAY 商店或 Appstore 更新最新 App 版本(建議先刪 App 後再重新下載)。

2.手機端打開 App 後沒打開網路，請手機端打開 Wifi 或 3G、4G 網路。

3.手錶裡 Sim 卡沒儲值網路費用，請 Sim 卡儲值網路費用。

4.手錶開機後再插 Nano Sim 卡沒重新開機，手錶偵測不到 Nano Sim 卡，請確認 Nano Sim 卡有沒插妥和插卡後請手錶重開機。

5.手錶沒有 Wifi 訊號也沒有 3G、4G 網路訊號，請確認手錶端右上角有沒有網路訊號。

6.手錶裡的版本過舊，請寄回原廠維修公司刷機程序。

7.手機端 App 背景執行沒刷新數據，請手機端 App 登出後再重新登入帳戶。

8.綁太多支手錶沒切換到該手錶，請手機端 App 確定切換到該手錶設備名稱。

9.手錶時間沒同步，請確定手錶時間同步後再使用定位功能。

10.請檢查手錶是否開機狀態、定位在空曠區域

Q5：如何還原手錶原廠預設值？

A5：手機端 APP 裡[首頁]->恢復默認設置(重置設備)，按[確定]按鈕，即可。

Q6：如何將手錶直接關機？

A6：手錶端->設定->關機，即可。

Q7：如何將手錶直接重啟？

A7：手錶端->設定->重啟，即可。

Q8：為何手錶無法計步？

A8：首先，先確認手錶是否能連線並定位，打開手機端 APP 裡->[首頁]->[健康]->[計步]->[右上角齒輪圖示]->打開[計步開關]功能。

Q9：如何 APP 設定鬧鈴的聲音關閉？

A9：手錶端->設定->音量設定->鬧鐘音量->調靜音，即可。

Q10：SOS 號碼可以設定幾個？

A10：手機端 APP 裡[設定(齒輪圖示)]->[SOS 號碼]最多可設定 3 組，可設定 3 個號碼，手錶在緊急情況下按住 SOS 按鍵 3 秒後報警，循環撥打 3 個號碼。若中間如果電話接通不會繼續撥打，若沒有接聽則一直撥打直到兩輪結束。

注意：使用此功能必須關閉語音信箱功能。

Q11：如何將手錶開啟手電筒功能？

A11：手錶端->設定->點擊[手動筒]開啟，即可。

Q12：為何 APP 無法顯示 SOS 有提醒訊息出來？

A12：請檢查手機端 APP 裡[首頁]->[訊息提示設定]->[SOS 提示]是否已勾選並在[請輸入監護號碼]輸入電話號碼。

Q13：為何 APP 無法顯示低電量有提醒訊息出來？

A13：請檢查手機端 APP 裡[首頁]->[訊息提示設定]->[低電量提示]是否已勾選、並在[請輸入監護號碼]輸入電話號碼。

Q14：如何設定手錶監聽號碼？

A14：請在手機端 APP 裡[首頁]->[語音監控]->[請輸入監護號碼]輸入電話號碼。

Q15：為何設定電話本號碼後，來電的陌生人電話還是會響鈴？

A15：若電話本沒設定號碼，任何陌生人或座機都是會來電響鈴。若已設定好電話本，任何陌生人都無法打電話進來，但是若陌生人手機特別設定不顯示電話號碼，陌生人來電還是會響鈴的。

Q16：手錶電池為何消耗太快一下沒電？

A16：請檢查手機端 APP 裡[首頁]->[工作模式]->改為[正常模式 10 分鐘/次]。

Q17：撥打電話至手錶為何完全靜音？

A17：請檢查手機端 APP 裡[首頁]->是否開啟[夜間省電模式]免打擾，請關閉。

Q18：手錶 APP 端為何定位不準確？

A18：請檢查手機端 APP 裡[首頁]->[LBS(基站開關)]是否有打開，請將此功能開啟。

Q19：為何手錶一直有陌生電話打進來？

A19：

1.未設定電話簿:任何電話(手機或是市話)都可以打進來手錶。

2.已設定電話簿後:(1)有電話簿的電話號碼:可打進來手錶，手錶會顯示號碼。(2)沒電話簿的電話號碼(手機端或市話端有設定"顯示"來電號碼):無法打進來手錶。(3)沒電話簿的電話號碼(手機端或市話端設定"未顯示"電話號碼):可打進來手錶，但手錶上不顯示號碼。

Q20：為何手錶充電時會發燙？

A20：請使用 5V 1A 的充電器、充電座、電腦上充電。請勿使用 2.1A 或更高的電壓電流方式充電，會使手錶發熱，觸發手錶過熱機制，進而不能充電或是其它問題。充電期間請勿進行邊充邊玩手錶，會導致手錶過度發熱，關機充電效果最好，如手錶使用過程中異常發熱，請關機冷卻等待溫度下降後，再進行開機使用，避免手錶過熱損壞。

Q21：為何手錶端關閉 Wi-Fi 後，按手機 App 的定位功能卻會讓手錶的 Wi-Fi 功能給打開？

A21：定位需要 Wi-Fi 不建議關閉，系統會自動打開 Wi-Fi 不然無法定位。

注意：無法強制關閉此功能。

Q22：為何 APP 定位一直不更新？

Q22：

1.請檢查手機端 APP 裡[首頁]->[工作模式]->[休眠模式]改為[正常模式 10 分鐘/次]。

2.將手錶帶到空曠的地方，再按定位。

3.建議使用：中華電信、遠傳、台灣大哥大門號 SIM 卡。亞太、台灣之星門號可能因地區或頻段問題，導致訊號較弱。

Q23：為何手錶撥號提示無法連接？

A23：檢查 GSM 訊號是不是正常，看手錶的顯示就好，可能是卡沒裝好，可以重新裝卡試試。

Q24：為何無法開機、無法充電？

A24：

1.換一條**專用磁吸充電線**，看看是不是線材壞了

2.如果不行就手錶端->設定->重啟，重啟後插上**專用磁吸充電線**充電即可。

九.硬體規格：

- 1.錶帶材質：舒適皮革錶帶
- 2.CPU：雙核心 CPU
- 3.電池容量：700MAH 聚合物鋰電池
- 4.充電時間：2 小時(依充電環境有所不同)
- 5.螢幕顯示分辨率：240x240
- 6.螢幕類型尺寸：1.4 吋 LCD 螢幕觸控屏
- 7.鏡頭像素：30 萬
- 8.待機時間：72 小時(依各人使用方式有所不同)
- 9.藍牙、WiFi：支援
- 10.語言：多國語言(含繁體中文)
- 11.充電方式：專用 2 點磁吸式充電線
- 12.App 支援：安卓 Android、蘋果 IOS 系統
- 13.定位方式：GPS、AGPS、LBS 基站、WIFI 定位
- 14.插卡方式：**Nano Sim 卡**
- 15.支援電信商：支援中華電信、遠傳、台灣大哥大電信 4G 電話 Nano Sim 卡。
- 16.手錶功能介紹：撥號、通訊錄、視訊通話、微聊、計步、**心率**、相機、圖庫、久坐提醒、手電筒、休眠、關機、重啟。
- 17.APP 功能：定位、電話本、尋找裝置、定時開關機、夜間省電模式、遠程關機、恢復默認設置、遠程重啟、健康(走路、運動量、睡眠翻滾、**心率**)、裝置鬧鈴、吃藥通知、視頻通話等
- 18.支援 APP：**谷歌翻譯。注意：Line 已停用。**

注：本公司保留權利以提高產品，產品的規格，應用程式和外觀設計的任何變化的資訊恕不另行通知。