

監控王 SQ001 4G 網路監控攝影機 簡易說明書



蘋果 APP: **V380 Pro**, 繁體, 請按下面下載點或 Appstore 下載並安裝。

下載點: (若點擊無法反應, 請自行複製該網址後, 貼到瀏覽器去開啟)

<https://apps.apple.com/tw/app/v380-pro/id1388988209>



安卓 APP: **V380 Pro**, 繁體, 請按下面下載點或 PLAY 商店下載並安裝。

下載點: (若點擊無法反應, 請自行複製該網址後, 貼到瀏覽器去開啟)

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.macrovideo.v380pro>

使用方法:

1. 監控儀攝像頭底部, 插入 **NanoSIM 卡**、**TF 卡**後, 並戳 **RESET 鍵**(復位)重置
2. 手機下載 APP 並安裝
3. 手機打開 APP, 按右上角+號
4. 選[添加設備], 掃描機器後面二微碼貼紙, 按[添加設備]
5. 攝像頭名稱, 隨意命名, 按[查看設備]
6. APP 則顯示該裝置, 點進去, 則可查看

註記:解綁設備是 APP-設備名-右上角[...]圖示-設置-刪除-是-下一步-我已知曉, 確定刪除設備-確定



APP-設備名-進入:

手動 2 指縮放

暫停/回放

聲音

HD、SD

全螢幕

4G 流量儲值

告警事件

錄像回放

更多設定

方向控制

截圖

對講

錄製

更多:報警、燈控、預置位、移動跟蹤、圖像設置、產品百科、倒置、雲台校準

APP-設備名-右上角[...]圖示-設置:

設備信息:設備暱稱、設備 ID、ICCID 卡號

設備密碼:分享設備、修改設備密碼

設備時間:設置時區

固件版本檢測

報警設置:開啟布撤防

錄影設置:持續錄像、報警錄像、錄像音頻、SD、高清、格式化存儲卡

燈控設置:自動、常開、常關、定時開燈、燈光靈敏度

雲台轉速設置:水平方向、垂直方向

雲台巡航:預置位設置、自動雲台校轉、自動路線巡航、定時看守

設備音量設置:音量

高級設置:設備 IP 設置、設備語音提示、設備語言設置、頻閃抑制設置

重啟攝像機

恢復出廠設置

APP 上面顯示會分上下 2 個鏡頭，但是檔案是一起的，2 個鏡頭合成 1 個檔案。

蘋果:

拍照-HD:2304x2595, JPG。

錄影-HD:2304x2592, MP4, 14.42FPS

安卓:

拍照-高清:2304x2602, JPG

錄影-高清:2304x2592, MP4, 14.52FPS

TF 卡:

錄影-高清:2304x2592, AVI, 25FPS, 1 個片段檔案 4 分鐘。

規格:

機器支援 4G/5G NanoSIM 卡

可以雙向對話，長按[對講]

供電孔:Type-C

TF 卡最高支援:256GB