

电子吧唧使用说明书

电子吧唧使用说明书

一、包装清单

请检查是否包含以下物品：

- 电子吧唧 x 1
- 磁吸充电线
- 本说明书 x 1

二、APP下载

- 1、可通过扫码下方的二维码下载
- 2、也可通过应用市场或App store搜索下载

按键：



:

长按2秒开机/关机；
功能主页面和表盘页，短按熄屏/亮屏；
二三级页面，短按回功能主页面。

△ ： 音量+

▽ ： 音量-

OK ： 返回表盘功能主页面

表盘页下滑：

1. 1. 电池电量格数显示。

2. 2.BLE/BR连接图标。
3. 3. 下载APP二维码图标。
4. 4. 底部显示版本信息、蓝牙名。

表盘页上滑：

1. 1. 进入功能页

表盘页左右滑：

1. 1. 设备未开启轮播页时，可左右滑动切换表盘。

发送功能：

1. 1. 选取要发送的表盘，点击发送图标将表盘传输给另一台设备。
2. 2. 若未进入传输页，在提示页'正在发送，确认对方打开接收'时想取消发送左滑即可。
3. 3. 发送成功后页面会直接返回到表盘页。

接收功能：

1. 1. 发送设备确定发送后，接收设备只需点开接受即可进入传输页接收。
2. 2. 若未进入传输页，在提示页'等待接收，确认对方打开发送'时想取消接收左滑即可。
3. 3. 接收成功后页面会直接返回到表盘面。

显示与亮度：

1. 1. 屏幕常亮：开启设备亮屏即常亮需手动按按键熄屏。
关闭设备会根据设置的熄屏时间做熄屏。
2. 2. 熄屏时间：设5S、10S、15S、20S、30S、60S，点击确认不同的时间选项，屏幕会根据不同的时候做熄屏处理。

二维码：

扫码可下载设备连接APP。

轮播：

1. 1. 轮播动画打开，表盘页的所有表盘可轮流播放。
2. 2. 轮播动画关闭，表盘页的表盘需手动左右滑动切换。

删除表盘：

1. 1. 选中需要删除的表盘，点击删除按键选√即可删除。

2. 2. 点击删除按键，如不想删除先×号即可取消。
3. 3. 删除到最后一张表盘即不可以删除, 提示' 只有一张表盘，无法删除'。

应援灯：

1. 1. 进入应援灯，单击可闪烁。
2. 2. 左滑可切换应援灯颜色，白、蓝、红、绿、紫、黄、天蓝。
3. 3. 右滑即退出应援灯功能。

设置：

通用

1. 1. 语言设置：切换语言。
2. 2. 说明书：扫码获取使用说明。
3. 3. 二维码：扫码可下载设备连接APP。
4. 4. 关于：版本信息、蓝牙名、版本号、二维码。
5. 5. 关机：点击选择是否关机。
6. 6. 恢复出厂：点击选择否恢复出厂设置。

轮播动画

1. 轮播动画打开，表盘页的所有表盘可轮流播放。
2. 轮播动画关闭，表盘页的表盘需手动左右滑动切换。

音量调节：点击左右图标调节音量大小。

显示与亮度：

1. 1. 屏幕常亮：开启设备亮屏即常亮需手动按按键熄屏。
关闭设备会根据设置的熄屏时间做熄屏。
2. 2. 熄屏时间：设5S、10S、15S、20S、30S、60S，点击确认不同的时间选项，屏幕会根据不同的时候做熄屏处理。
3. 充电可操作：打开可边充电边使用，充电图标可在表盘页下滑电池框内显示充电闪电图标。
关闭即在充电时无法使用。

设备与APP连接使用：

1. 1. 点击设备未连接处，搜设备蓝牙名建立连接。
2. 2. 单图推送：功能区点击打开手机相册权限，获取相册图片选中需要下载的图片上传，升级成功设备端即获取到选中的图片。

3. 3. 视频推送：功能区点击打开手机相册权限，获取相册视频选中需要下载的视频上传，升级成功设备端即获取到选中的视频。
4. 4. 寻找功能：点击寻找，设备端即闪应援灯。
5. 5. 在线升级，如设备版本有更新点击即可OTA最新版本。
6. 6. 恢复出厂设置：点击选择否恢复出厂设置。
7. 7. 关于：APP版本信息及下载二维码。

四、充电说明

1. 1. 背面找到充电接口，充电线磁吸吸附即可
2. 2. 使用附赠的USB充电线连接。
3. 3. 充电图标亮起：表示正在充电。
4. 4. 圆圈跑满：表示已充满。
5. 充电时间：约2-3小时。

提示：请使用5V/1A或5V/2A的标准充电头，避免使用快充头。

五、安全注意事项

- • 禁止拆卸、撞击、焚烧或投入火中。
- • 避免儿童将小部件放入口中，防止误吞。
- • 充电时尽量避免使用，若发现产品过热、变形、有异味请立即停止使用。
- • 请勿在高温、高湿环境中存放或使用。

六、故障排除

无法开机？

请先连接充电器充电30分钟，可能是电池电量已耗尽。

充电时指示灯不亮？

检查充电线和充电头是否连接良好，尝试更换其他充电线或USB端口

搜索不到蓝牙或者蓝牙连接失败？

请重启设备和刷新app，

内容不显示?

重新上传文件或者尝试重启机器

贴心保养

- • 清洁：用柔软的超细纤维布轻轻擦拭表面。
- • 存放：请置于阴凉干燥处，避免长时间阳光直射。
- • 安全：本品不防水，请勿淋雨或浸水。避免剧烈撞击。

Original Link: <https://c.adsplus.cn/wejk/m0010/manual.html?a=1>