# 監控王 VQDG1-4G 監控器太陽能板 簡易說明書



**手機端下載 APP:**
蘋果 APP:O-KAM Pro，繁體，APPStore 可以下載
下載網址:
https://apps.apple.com/us/app/o-kam-pro/id1602054864

安卓 APP:O-KAM Pro，繁體，PLAY 商店可以下載
下載網址:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.okampro.oksmart&pli=1

**使用方法:**
1.插入 4G NanoSIM 卡、TF 卡。若沒插 NanoSIM 卡會無法綁定設備。
2.機器底部長按電源鍵開機。有中文提示聲。
3.機器底部長按 R 鍵復位
4.手機打開 WiFi、藍牙功能
5.手機下載該 APP 並打開
6.APP 會自動搜尋裝置，按[發現一台新設備，點擊連接]
7.綁定設備，隨意選擇攝影機名稱，例如:車庫，按[開始體驗]
8.設置，訊息推送、位移偵測、雲端錄影開關，按[開始體驗]
9.顯示裝置名稱，點擊改設備，即可查看




**手機端 APP:**
首頁:分享、流量儲值、雲端儲存、回放、更多(設置、勿擾)
訊息:位移偵測警報
我的:帳號(電子郵箱綁定、修改密碼、註銷帳號)、相簿、幫助中心、帳號和安全、系統許可權管理、設置(多語言:繁體中文、本地日誌、離線提醒、攝影機自動播放影片、固件更新偏好、地區、清除快取)、關於

**點擊設備進入:**
1.即時預覽
超高清/高清/普清/自適應
聲音
對講
雲台
更多:位移偵測、警笛、白光燈、拍照、錄影、夜視模式、繪製偵測區域、人形框定、上下翻轉、自訂排序
全螢幕
2.雲端回放
3.本地回放

**點擊右下角[更多]-[設置]進入:**
常規設置:設備名稱、設備音量、隱藏指示燈、影片管理、通話模式、重啟、刪除設備
工作模式:省電模式、AOV 模式、常電模式、工作模式計畫、位移偵測、位移偵測頻率、影片錄製長度、人形判斷、自動喚醒設備
健康:電池、供電方式、電池電量、電源資訊、設備資訊、序號、韌體、MAC 地址、MCU
監控功能:位移偵測、偵測距離、位移偵測頻率、人形判斷、雲端錄影、錄製時長、警報閃光燈、繪製偵測區域、智能偵測定時
AI 智能服務:雲端儲存商城(付費)、流量儲值
定時管理
TF 錄影設置:錄製畫質、格式化
分享
幫助中心

**解除綁定:**
設置-常規設置-刪除設備

**蘋果:**
超高清拍照:2960x1665，JPG
超高清錄影:2304x1296，15FPS，MP4
**安卓:**
超高清拍照:2960x1665，JPG
超高清錄影:2304x1296，15FPS，MP4
**TF 卡:**
2304x1296，15FPS，MP4

**規格:**
TF 卡孔:最高支援 256GB TF 卡
NanoSIM 卡孔
充電孔:Type-C 孔 5V