

## YT-T5 迷你高畫質拇指相機 簡易說明書



充電中:紅燈常亮

充滿電:燈熄滅

電源鍵:長按是開/關機。短按是模式切換(拍照/錄影/錄音/回放/回放音檔)

M 鍵:短按是拍照/錄影、確認鍵。**長按是設置。**

上鍵:短按是上翻查、濾鏡切換。長按是倍數放大

下鍵:短按是下翻查、濾鏡切換。長按是倍數縮小

Type-C 孔

R 復位孔

TF 卡插槽

### 設置:(預設英文)

分辨率:4K、2.7K、2K(預設)、FHD、HD

圖片質量:64M、48M、40M、24M、20M、18M、16M、12M(預設)、10M、8M、5M、3M、2M、1M

循環攝像

白平衡

曝光補償

移動偵測

錄音功能

時間標誌

按鍵聲

時間設定

自動關機

語言:多國語系, 共 14 個語言, **含繁體中文**

閃爍頻率

補光燈

自動關屏

系統音量

屏幕亮度

**格式化**

重設系統

軟件版本

### TF 卡:

拍照(預設 12M, 改最高 64M):**10240x5760**, JPG 檔(在 TF 卡的 IMG 資料夾內)

錄影(預設 2K, 改最高 4K):**3840x2160**, 30FPS, AVI 檔(在 TF 卡的 REC 資料夾內)

錄音:256kbps, WAV 檔(在 TF 卡的 REC 資料夾內)

若沒插 TF 卡，可以拍照 149 張圖片，但是拍照完後，無法讀取該圖片檔案。但是無法錄影、無法錄音。

機器 Type-C 孔連接電腦後，顯示 [存儲器]、[PC 攝像]、[視頻模式]。可以讀取 TF 卡內容。可當網路攝像機 (1920x1080、1080P/30FPS)

#### 規格：

機型：T5

主控：HX3506

ROM：16MB

鏡頭：500 萬像素，鏡頭水平 120 度

TFT 顯示屏：1.47 英寸彩色顯示屏 172\*320

錄像文件格式：AVI

照片格式：JPG

錄音文件格式：WAV

工作溫度：20 度~60 度

電池電壓/電流/功率：3.7V/≤302mA/≤1.117W

待機電流：36.5uA

低電提示：3.67V

DC 輸入/電流/功率：5V/≤633mA/≤3.165W

記憶卡：TF 卡，最大支援 256GB，建議 4GB~256GB

按鍵：5 鍵